

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W

Smart+ Table Frame Maxi Multicolor | Cadre de table Smart d'extérieur maxi Luminaire



### Zones d'application

- Jardins
- Patios, balcons
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Chargeur USB pour utilisation mobile (câble inclus, complètement chargé en 6h)
- Powerbank intégré
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance nominale   | 5,00 W      |
| Tension nominale     | 5 V         |
| Intensité nominale   | 1000,000 mA |
| Classe de protection | III         |

Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 270 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 310 lm              |
| Efficacité lumineuse                                 | 54 lm/W             |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / RVB   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Indice du papillotement (PstLM)                      |                     |
| Groupe de sécurité photobiologi <sub>q</sub> EN62778 | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 270 °               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 140,00 mm |
| Largeur          | 140,00 mm |
| Hauteur          | 263,00 mm |
| Poids du produit | 950,00 g  |



SMART OD WIFI TABLE FRAME  
MAX PB USB RGBW

Matériau & couleurs

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte  | Noir |

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériau de corps                        | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                      |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion             | USB          |
| Type de protection            | IP44         |
| Gradable                      | Oui          |
| Type of dimming [GMS]         | Wifi         |
| Montage                       | Surface      |
| Application                   | Extérieur    |
| Orientable                    | Non          |
| Avec source de lumière        | Oui          |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

## BATTERIE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie                 | 18650    |
| Nombre de batteries incluses     | 1        |
| Tension nominale de la batterie  | 3.7 V    |
| Capacité nominale de la batterie | 5200 mAh |
| Temps de charge de la batterie   | 5 h      |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes                        | CE / UKCA       |
| Résistance aux chocs de balle | Non             |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART+ WIFI TABLE FRAME         |
|    | Déclarations de conformité                                 | SMART ODWIFI TABLEFRAME         |
|   | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART ODWIFI TABLEFRAME         |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART ODWIFI TABLEFRAME MAX     |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075763241 | Etui carton fermé<br>1           | 145 mm x 145 mm x 270 mm                  | 1073.00 g          | 5.68 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763258 | Carton de regroupement<br>4      | 310 mm x 310 mm x 290 mm                  | 4950.00 g          | 27.87 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.