

## FICHE PRODUIT

# SMART+ WIFI MOTION SENSOR White

SMART+ WIFI MOTION SENSOR | Capteur SMART+ pour détecter les mouvements avec la technologie WiFi



### Zones d'application

- Smart Home en intérieur et en extérieur
- Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles

### Avantages du produit

- Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés
- Notification de mouvement détecté
- Surveille l'historique des détections de mouvement

### Caractéristiques du produit

- Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres
- Installation simple et flexible avec le choix entre adhésif ou vis
- Batterie rechargeable et autonomie améliorée (autonomie de 8 mois par charge avec 10 détections par jour)
- Le produit peut aussi être alimenté avec une alimentation permanente via USB-C
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tension nominale    | 5 V  |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 47,2 g   |
| Longueur                                 | 60,30 mm |
| Largeur                                  | 60,30 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 60.30 mm |
| Hauteur                                  | 20,50 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 20.50 mm |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Plastique |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

## CAPACITÉS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gradable             | Non                        |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home |

## BATTERIE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | Others |
|------------------|--------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes               | CE / UKCA |
| Classe de protection | III       |
| Type de protection   | IP20      |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C

- Installation kit included
- Câble de chargement USB-C non inclus
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

### Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | WIFI_MOTION_SENSOR       |
|    | Informations légales                                       | Safety insert G11222349  |
|   | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI MOTION SENSOR |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART WIFI MOTION SENSOR |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Sensors       |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854419164 | Etui carton fermé<br>1           | 31 mm x 78 mm x 149 mm                    | 64.00 g            | 0.36 dm <sup>3</sup> |
| 4099854419171 | Carton de regroupement<br>8      | 166 mm x 134 mm x 165 mm                  | 607.00 g           | 3.67 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.