

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI OUTDOOR CAMERA BATTERY SOLAR White

SMART+ WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR | Caméras de surveillance extérieures connectées avec qualité d'image haute résolution et technologie WiFi



Zones d'application

- Maison intelligente - Extérieur

Avantages du produit

- IP de protection élevé (IP66)
- Vidéo en direct et vidéos/images enregistrées et directement visibles sur smartphone et enceinte connectée avec écran
- Mode privé : coupure la connexion vidéo et audio
- Notification de batterie faible
- Détection de mouvement PIR
- Double vision nocturne : réglage du mode infrarouge ou du mode couleur
- Fonction audio bidirectionnelle pour une communication directe
- Fonction sirène pour éloigner les invités indésirables
- Peut déclencher et exécuter des routines et des automatisations de maison connectée
- Conforme au RGPD et protège vos données grâce à un cryptage sécurisé de bout en bout

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
- Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V)
- Angle de vue de l'image 92°
- Vision nocturne et détection de mouvement PIR jusqu'à 7 m


- Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés
- Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et stockage cloud en option
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Autonomie de la batterie 4 à 6 mois ou en continu avec panneau solaire
- Batterie de 5200 mAh rechargeable via USB-C 5V et panneau solaire 5W inclus rechargeable
- Pannau solaire 5W pour un fonctionnement indépendant de la caméra inclus

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	5 V
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	523,5 g
Longueur	55,00 mm
Largeur	124,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	124.00 mm
Hauteur	95,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	95.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	30000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Type de connexion	Prise de courant
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	III

Type de protection	IP66
--------------------	------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	Informations légales	Safety insert G11233160
	Déclarations de conformité	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	EU Data Act	SMART WiFi Cameras

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075850576	Etui carton fermé 1	109 mm x 180 mm x 174 mm	590.50 g	3.41 dm ³
4058075850583	Carton de regroupement 4	367 mm x 225 mm x 187 mm	2554.00 g	15.44 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

