FICHE PRODUIT
SMART+ WIFI CO DETECTOR White

SMART+ CO DETECTOR_copy | Détecteur de monoxyde de carbone SMART+ WIFI

Zones d'application

- Maison intelligente - Intérieur

Avantages du produit

- La fonction triple alarme comprend une puissante alarme sonore (>85 dB), des voyants d'avertissement rouges clignotants et une notification push via des applications pour maison intelligente
- Technologie électrochimique avancée de détection de monoxyde de carbone, sensibilité de l'alarme à partir de 50 ppm
- Effectue un auto-test régulier, vérifie l'état de la pile, la connexion WIFI et signale immédiatement les problèmes
- Longue durée de vie de la pile (>5 ans de durée de fonctionnement) et facile à remplacer (2x AA)
- Connectées à d'autres produits intelligents, les alarmes peuvent être rendues encore plus reconnaissables
- Toujours informé des dangers dans la maison intelligente, même lorsque vous n'êtes pas à la maison
- Installation facile grâce à une conception sans fil et très compacte

Caractéristiques du produit

- Certifié selon la norme EN 50291
- Compatible avec Google Assistant
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3 V

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	149,5 g
Longueur	85,00 mm
Largeur	27,30 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	27.30 mm
Hauteur	85,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	85.00 mm

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

CAPACITÉS

Gradable	Non

BATTERIE

Type de batterie	AA

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pile incluse (2x AA)
- Vis et chevilles incluses comme matériel de montage

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	WIFI CO DETECTOR
PDF	Informations légales	Safety insert G11222349
PDF	Déclarations de conformité	SMART WIFI CO DETECTOR
PDF	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI CO DETECTOR
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854418136	Etui carton fermé 1	33 mm x 112 mm x 112 mm	172.00 g	0.41 dm^3
4099854418143	Carton de regroupement 4	236 mm x 123 mm x 83 mm	884.00 g	2.41 dm^3
4099854418150	Carton de regroupement 48	500 mm x 395 mm x 190 mm	11381.00 g	37.53 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Références / Liens

- Plus d’informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.