

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WHITE

### DUAL PACK

SMART+ MATTER PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY | Stekker met slim stopcontact om niet-slimme apparaten te bedienen met Matter over WiFi-technologie



#### Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Wanneer gebruikers smart home producten van verschillende fabrikanten willen mixen en matchen

#### Productvoordelen

- Draadloze bediening via app of spraakbesturing
- Naadloze integratie met Matter-compatibele systemen
- Vereenvoudigd installatieproces dankzij de standaard gebruiksvriendelijke installatiestappen
- Verbeterde beveiliging door het implementeren van sterke encryptie- en authenticatieprotocollen
- Klein ontwerp, compatibel met alle soorten stopcontacten en interfereert niet met aangrenzende stopcontacten
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
- Bewaakt het energieverbruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij

#### Productkenmerken


- Hoog schakelvermogen: tot 2.300W / 10A
- Energiemeter
- Planning
- Netwerkprotocol: Matter via WiFi (2,4 GHz)
- Compatibel met Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Busch/ABB-free@home en andere Matter-compatibele platforms
- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
| Nominale stroom   | 10 A  |
| Netfrequentie     | 50 Hz |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Product gewicht                 | 76,4 g  |
| Diameter                        | 48 mm   |
| Hoogte                          | 82,4 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 82.4 mm |

## Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 10000 |
|---------------------|-------|

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+35 °C |
|-----------------------------|--------------|

## MOGELIJKHEDEN

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting     | Plug                                                          |
| LIGHTIFY technologie | Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Normen            | CE   |
| Veiligheidsklasse | I    |
| Type bescherming  | IP20 |

## Veiligheidsadvies

- Koppel apparaten die warmte genereren na gebruik los van het stroomnet om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een automatische stroomonderbreker (voor max. 10 A)
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | WFMAT_PLUG              |
|  | Juridische informatie                       | Safety insert G11219479 |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | SMART WIFI MAT PLUG     |
|  | EU Data Act                                 | SMART WiFi Plugs        |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4099854641671 | Vouwdoos<br>2                             | 53 mm x 106 mm x 86 mm                 | 193.00 g     | 0.48 dm <sup>3</sup> |
| 4099854641688 | Verzenddoos<br>8                          | 222 mm x 116 mm x 100 mm               | 881.00 g     | 2.58 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.